Kurzanleitung

Festplatte aus DVR Art.Nr. 15016-H an Notebook anschließen und auswerten

Schalten Sie den Rekorder aus – Hauptmenü, Herunterfahren/Shutdown.

Entnehmen Sie die Festplatte, nachdem Sie das Schloss mit dem Schlüssel geöffnet haben. Stecken Sie die Festplatte nun in den USB-Wechselrahmen (Art.Nr. 12052-S-NR) und schließen Sie das Schloss mit dem Schlüssel ab.

Verbinden Sie den USB-Wechselrahmen über das blaue USB-Kabel mit dem Notebook.

Starten Sie das Notebook.

Nachdem Windows gestartet ist, schalten Sie den USB-Wechselrahmen ein (Schalter auf der Rückseite).

Es erscheint folgende Meldung im Windows auf dem Notebook:



Starten Sie nun die Software "Ext2 Volume Manager":



Es öffnet sich folgendes Fenster:

le Edit I	ools Help	0					
Volume	Туре	File system	Total size	Used size	Codepage	Physical object	
\$	Basic	FAT32	36 MB	0 MB		\Device\HarddiskV	olume2
-	Basic	BAW	128 MB	128 MB		\Device\HarddiskV	olume3
-	Basic	NTFS	499 MB	275 MB		\Device\HarddiskV	olume4
🧼 (C:)	Basic	NTFS	916 GB	34 GB		\Device\HarddiskV	olume5 ;
\$	Basic	NTFS	13 GB	13 GB		\Device\HarddiskV	/olumeE
🧼 (E:)	Basic	EXT3	926 GB	926 GB	default	\Device\HarddiskV	/olume7
🧇 (F:)	Basic	EXT2	5114 MB	5114 MB	default	\Device\HarddiskV	/olume8
	Basic	SWAP	251 MB	251 MB		\Device\HarddiskV	olumeS -
•			m				•
	Туре	File system	Total size	Used size	Codepage	Partition type	
DISK 0	I contractor						
12	Basic	FAT32	496 MB	17 MB		RAW	
	Basic	FAT32	36 MB	0 MB		RAW	
	Basic	BAW	128 MB	128 MB		RAW	
	Basic	NTFS	499 MB	275 MB		RAW	
(C:)	Basic	NTFS	916 GB	34 GB		RAW	
	Basic	NTFS	13 GB	13 GB		RAW	
DISK 1							
(E:)	Basic	EXT3	926 GB	926 GB	default	Linux	
(F:)	Basic	EXT2	5114 MB	5114 MB	default	Linux	
	Basic	SWAP	251 MB	251 MB		Linux	

In diesem Fall ist C: die Festplatte vom Notebook. E: und F: gehören zu der extern angeschlossenen Festplatte aus dem Rekorder. Überprüfen Sie die Größe dieser Festplatte – Sie sollte annähernd 1 TB (1000 GB) haben (hier: 926 GB).

Die Festplatte wurde also schon automatisch ins System eingebunden und hat einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen bekommen.

Starten Sie den DVRPlayer:





	Delayer Version (1.0.11.5)			- • • • × •	
Computer	DURP	layer	AY SNAPSHOT		100% -	
Netzwerk	CAMERA 1 2 3 4					
Papierkorb	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16					
Adobe Reader XI	■ 17 ■ 18 ■ 19 ■ 20 ■ MODE					
Internet Explorer		U				
1						
	D				DE 🔺 🎼 🛱	09:32 (•)) 10.06.2013

Klicken Sie in der Software auf den Button "PLAY". Es erscheint folgendes Fenster:

Data List	
G Öffnen C:N	🔲 Video Info.
Normal Event	
Selection	Wiedroabe prüfen

ata List	Nach Dateien oder Ordnern suchen	
🕞 Öffnen	Select a directory	
Normal		
Selection	Neuen Ordner erstellen OK Abbrechen	

Klicken Sie auf den Button "Öffnen". Es erscheint folgendes Fenster:

Wählen Sie in diesem Zusammenhang den lokalen Datenträger E: aus und klicken/markieren Sie diesen an. Es erscheint folgendes Fenster:



Hier wird die Start- und Endzeit der aufgezeichneten Daten angezeigt.

Wählen Sie den entsprechenden Eintrag und klicken Sie auf "Wiedergabe". Es erscheint folgendes Fenster:

Wie	drgabe Tool Playbac	k lokales abspielen	prüfen		- Wiedergal
	Von: Start: 10.	10.06.2013 09:19:20 06.2013	bis:	10.06.2013 09:26:50	× zurück
	09	.19:20			
	-Kamera: -	■			
		♥ 13 ♥ 14 ♥ 15 ♥ 16		Selektieren	
	☑ 7 ☑ 8 ☑ 9 ☑ 10	✓ 17 ✓ 18 ✓ 19 ✓ 20		♥ Wiedrgabe	
		_öscher	All		VideoViewer Version 1.2.25.336 1.2.819.0

Hier werden die verfügbaren Videoaufnahmen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Uhrzeit direkt aus, oder bewegen Sie den Schieberegler. Klicken Sie dann auf den Button "Wiedergabe". Nun startet die Wiedergabe der aufgezeichneten Daten von der gewählten Uhrzeit:

Player Version (1.0.11.5)							
DURP	layer PL	у snapshot 4:3	¥	II >>	100% ▼		
• • •	CHI						
CAMERA							
1 2							
3 📉 4							
5 6							
9 10	[PB]AM09:19:28 2013/06						
l 11 l 12							
N 13 N 14							
15 16							
19 20							
MODE							

Hier können auch Screenshots gemacht werden.

Wenn die Auswertung abgeschlossen ist, schließen Sie die Software und schalten Sie den USB-Wechselrahmen aus. Entnehmen Sie dann die Festplatte und schieben Sie sie wieder in den Einschub des Rekorders. Schalten Sie den Rekorder ein, wenn die Festplatte durch das Abschließen gesichert ist.